Dane aktualne na dzień: 29-01-2026 17:10

Link do produktu: https://sklep.enerdom.pl/satel-zew-czujnik-ruchu-opal-plus-czujnik-zmierzchu-regulacja-czulosci-bez-uchwytu-bialy-p-9713.html

SATEL ZEW. CZUJNIK RUCHU OPAL PLUS , CZUJNIK ZMIERZCHU, REGULACJA CZUŁOŚCI, BEZ UCHWYTU. (BIAŁY)

Numer katalogowy	**10134**
Kod producenta	**OPAL PLUS**
Kod EAN	**5905033334472**
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	**IIIa**
Zalecana wysokość montażu	**2,4**
Inne unikalne cechy	**wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości za pomocą pilota OPT-1**
Dedykowany uchwyt	**Tak**
Rodzaj optyki	**Fresnel**
Funkcja antymaskingu	**Nie**
Cyfrowa kompensacja temperatury	**Nie**
Odporność na zwierzęta	**do 20kg**
Zasięg czujnika	**15**
Czas sygnalizacji alarmu	**2 sek.**
Napięcie zasilania urządzenia	**12 V**
Maksymalny pobór prądu	**20 mA**
Wykrywalna prędkość ruchu	**0,3...3 m/s**
Rodzaj pyroelementu	**Podwójny**
Rodzaj detekcji	**PIR + MW**
Zasięg detekcji czujnika	**15 m**
Zalecane miejsce instalacji	**Na zewnątrz budynków**
Pobór prądu w stanie gotowości	**12 mA**
Współczynnik ochrony obudowy	**IP54**

Opis produktu

SATEL ZEW. CZUJNIK RUCHU OPAL PLUS , CZUJNIK ZMIERZCHU, REGULACJA CZUŁOŚCI, BEZ UCHWYTU. (BIAŁY)

- Model: OPAL PLUS
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Zalecane miejsce instalacji: Na zewnątrz budynków
- Zasięg detekcji czujnika: 15 m
- Współczynnik ochrony obudowy: IP54
- Rodzaj detekcji: PIR + MW
- Rodzaj pyroelementu: Podwójny
- Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
- Pobór prądu w stanie gotowości: 12 mA
- Maksymalny pobór prądu: 20 mA
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: IIIa
- Czas sygnalizacji alarmu: 2 sek.
- Zasięg czujnika: 15
- Odporność na zwierzęta: do 20kg
- Cyfrowa kompensacja temperatury: Nie
- Funkcja antymaskingu: Nie
- Rodzaj optyki: Fresnel
- Dedykowany uchwyt: Tak
- Inne unikalne cechy: wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości za pomocą pilota OPT-1
- Zalecana wysokość montażu: 2,4