

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/wzmacniacz-hqm2650b-radio-fmmp3bluetooth-650w-p-8073.html>

WZMACNIACZ HQM2650B RADIO FM/MP3/BLUETOOTH 650W



Numer katalogowy	19219
Kod producenta	HQM2650B
Kod EAN	5904194150129
Moc	650 W
Pasmo	80 Hz - 16 kHz
Wbudowany odbiornik FM	Tak
Czytnik MP3	SD, USB
Ilość partycji / stref	6

Opis produktu

WZMACNIACZ HQM2650B RADIO FM/MP3/BLUETOOTH 650W

- Specyfikacja techniczna
- Ogólne
- Moc wyjściowa 650W RMS
- Ilość stref nagłośnienia 6
- Wyjścia linii głośnikowych 4~16Ω, 70V, 100V
- Pasmo przenoszenia 80Hz - 16kHz
- Wejścia
- Mikrofonowe (MIC) 3 (3mV, 600Ω)
- Liniowe (AUX) 3 (200mV, 10kΩ)
- USB 1
- Slot kart SD 1
- Wyjścia
- Liniowe (AUX) 1 (200mV, 10kΩ)
- Technologia pracy
- Odtwarzacz MP3 Tak
- Tuner radiowy AM/FM Tak
- Bluetooth Tak
- Zabezpieczenia
- Zacisk przewodu ochronnego Tak
- Przeciwwzarciove (SCP) Tak
- Przeciążeniowe (OCP) Tak
- Przeciwpzepięciowe (OVP) Tak
- Inne
- Wskaźniki LED Wysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania
- Regulacja Głośności MASTER/AUX/MIC
- Niskich i wysokich tonów
- Współczynnik sygnału/szumu (S/N) MIC: 116dB
- AUX: 85dB
- Współczynnik zniekształcenia THD <0.5% (1kHz)
- Wyszukiwanie stacji nadawczych Automatyczne lub ręczne
- Automatyczne wyciszenie muzyki Tak
- Przycisk odgłosu gongu Tak
- Wejście MIC1 z funkcją priorytetu Tak
- Chłodzenie wentylatorem Tak

-
- Pilot do obsługi odtwarzacza Tak
 - Zasilanie AC 115~230V/ 50Hz
 - Standard obudowy Rack 19"
 - Wymiary 482x90x420mm (2U)

 - Model: HQM2650B
 - Wbudowany odbiornik FM: Tak
 - Czytnik MP3: SD, USB
 - Moc: 650 W
 - Pasmo: 80 Hz - 16 kHz
 - Ilość partycji / stref: 6