

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/alarm-z-wbudowana-syrena-or-no-or-ma-711-p-9641.html>

## Alarm z wbudowaną syreną ORNO OR-MA-711

Numer katalogowy	<b>10813</b>
Kod producenta	<b>OR-MA-711</b>
Kod EAN	<b>5901752486041</b>
Współczynnik ochrony obudowy	<b>IP44</b>
Temperatura pracy odbiornika	<b>BRAK DANYCH</b>
Temperatura pracy nadajnika	<b>BRAK DANYCH</b>
Rodzaj zasilania nadajnika	<b>3V (CR2032)</b>
Kąt wykrywania ruchu	<b>100 °</b>
Zasięg detekcji czujnika	<b>6 m</b>
Zasięg radiowy (w terenie otwartym)	<b>30 m</b>
Max. poziom głośności	<b>100 dB</b>
Rodzaj zasilania odbiornika	<b>3xAA</b>
Rodzaj zasilania mini alarmu	<b>3xAA</b>
Rodzaj komunikacji	<b>Bezprzewodowa</b>
Częstotliwość pracy mini alarmu	<b>433,92 MHz</b>
Obsługa karty SIM	<b>Nie</b>

### Opis produktu

#### Alarm z wbudowaną syreną ORNO OR-MA-711

- Model: OR-MA-711
- Kąt wykrywania ruchu: 100 °
- Zasięg detekcji czujnika: 6 m
- Współczynnik ochrony obudowy: IP44
- Zasięg radiowy (w terenie otwartym): 30 m
- Max. poziom głośności: 100 dB
- Temperatura pracy odbiornika: BRAK DANYCH
- Temperatura pracy nadajnika: BRAK DANYCH
- Rodzaj zasilania mini alarmu: 3xAA
- Rodzaj zasilania odbiornika: 3xAA
- Rodzaj zasilania nadajnika: 3V (CR2032)
- Rodzaj komunikacji: Bezprzewodowa
- Częstotliwość pracy mini alarmu: 433,92 MHz
- Obsługa karty SIM: Nie