

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/czujnik-ruchu-podczerwieni-or-no-or-cr-201b-czarny-p-10231.html>



Czujnik ruchu podczerwieni ORNO OR-CR-201/B czarny

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Numer katalogowy | 1329 |
| Kod producenta | OR-CR-201/B |
| Kod EAN | 5908235905150 |
| Napięcie zasilacza | 230 V |
| Współczynnik ochrony obudowy | IP44 |
| Rodzaj czujnika ruchu | PIR |
| Zalecane miejsce instalacji | Montaż zewnętrzny i wewnętrzny |
| Kąt wykrywania ruchu | 180 ° |
| Zasięg detekcji czujnika | 12 m |
| Zakres regulacji zwłoki czasowej | od 8 sekund do 10 minut |
| Max. obciążenie rezystancyjne | 1200 W |
| Wysokość montażu czujnika | 1,8m do 2,5m |
| Grade2 | Nie |

Opis produktu

Czujnik ruchu podczerwieni ORNO OR-CR-201/B czarny

- Model: OR-CR-201/B
- Napięcie zasilacza: 230 V
- Rodzaj czujnika ruchu: PIR
- Zalecane miejsce instalacji: Montaż zewnętrzny i wewnętrzny
- Kąt wykrywania ruchu: 180 °
- Zasięg detekcji czujnika: 12 m
- Zakres regulacji zwłoki czasowej: od 8 sekund do 10 minut
- Max. obciążenie rezystancyjne: 1200 W
- Współczynnik ochrony obudowy: IP44
- Wysokość montażu czujnika: 1,8m do 2,5m
- Grade2: Nie