

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/czujnik-ruchu-podczerwieni-orno-or-cr-201w-bialy-p-10230.html>



Czujnik ruchu podczerwieni ORNO OR-CR-201/W biały

Numer katalogowy	1328
Kod producenta	OR-CR-201/W
Kod EAN	5908235905198
Napięcie zasilacza	230 V
Współczynnik ochrony obudowy	IP44
Rodzaj czujnika ruchu	PIR
Zalecane miejsce instalacji	Montaż zewnętrzny i wewnętrzny
Kąt wykrywania ruchu	180 °
Zasięg detekcji czujnika	12 m
Zakres regulacji zwłoki czasowej	od 10 sekund do 7 minut
Max. obciążenie rezystancyjne	1200 W
Wysokość montażu czujnika	1,8m do 2,5m
Grade2	Nie

Opis produktu

Czujnik ruchu podczerwieni ORNO OR-CR-201/W biały

- Model: OR-CR-201/W
- Napięcie zasilacza: 230 V
- Rodzaj czujnika ruchu: PIR
- Zalecane miejsce instalacji: Montaż zewnętrzny i wewnętrzny
- Kąt wykrywania ruchu: 180 °
- Zasięg detekcji czujnika: 12 m
- Zakres regulacji zwłoki czasowej: od 10 sekund do 7 minut
- Max. obciążenie rezystancyjne: 1200 W
- Współczynnik ochrony obudowy: IP44
- Wysokość montażu czujnika: 1,8m do 2,5m
- Grade2: Nie