

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/konwerter-inverto-quad-black-ultra-idlt-qdl412-ultra-opn-p-10357.html>



KONWERTER INVERTO QUAD BLACK ULTRA IDLT-QDL412-ULTRA-OPN

Numer katalogowy	3473
Kod producenta	INVERTO QUAD BLACK ULTRA IDLT-QDL412-ULTRA-OPN
Kod EAN	5453002615157
Ilość wyjść	4 szt.
Średnica szyjki	40 mm
Wzmocnienie konwertera	60 dB
Szumy własne	0,2 dB

Opis produktu

KONWERTER INVERTO QUAD BLACK ULTRA IDLT-QDL412-ULTRA-OPN

- **Dolne pasmo - wejście:** 10,7-11,7GHz
 - **Dolne pasmo - wyjście:** 950-1950MHz
 - **Oscylator dolny:** 9,75GHz
 - **Oscylator Górny:** 10,6GHz
 - **Szumy własne:** 0,2dB (max 0,7dB)
 - **Szum fazowy:** -90dBc/Hz max
 - **Wzmocnienie:** 60dB min
 - **Sterowanie polaryzacja V:** 11.0~14.0 V
 - **Sterowanie polaryzacja H:** 16.0~20.0 V
 - **VSWR:** 2.0:1
 - **Pobór prądu:** 200mA max @11~20V
 - **Impedancja wyjściowa:** 75Ohm
 - **Temperatura pracy:** -30...+60C
 - **Szerokość szyjki:** 50mm
 - **Długość szyjki:** 40mm
 - **Złącze:** F
 - **Masa:** 344g
-
- Model: INVERTO QUAD BLACK ULTRA IDLT-QDL412-ULTRA-OPN
 - Ilość wyjść: 4 szt.
 - Średnica szyjki: 40 mm
 - Wzmocnienie konwertera: 60 dB
 - Szumy własne: 0,2 dB