

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/miniaturowy-czujnik-ruchu-orno-or-cr-211-p-10483.html>



Miniaturowy czujnik ruchu ORNO OR-CR-211

Numer katalogowy	5481
Kod producenta	OR-CR-211
Kod EAN	5901752481534
Napięcie zasilacza	230 V
Współczynnik ochrony obudowy	IP20
Rodzaj czujnika ruchu	PIR
Zalecane miejsce instalacji	Montaż wewnątrz budynku
Kąt wykrywania ruchu	360 °
Zasięg detekcji czujnika	6 m
Zakres regulacji zwłoki czasowej	5s; 30s; 1min; 3min; 5min; 8min
Max. obciążenie rezystancyjne	800 W
Wysokość montażu czujnika	1,8m do 2,5m
Grade2	Nie

Opis produktu

Miniaturowy czujnik ruchu ORNO OR-CR-211

- **zasilanie:** max. obciążenie
- **~230V/50Hz:** 800W
- **czas świecenia:** zasięg czujnika

- Model: OR-CR-211
- Napięcie zasilacza: 230 V
- Rodzaj czujnika ruchu: PIR
- Zalecane miejsce instalacji: Montaż wewnątrz budynku
- Kąt wykrywania ruchu: 360 °
- Zasięg detekcji czujnika: 6 m
- Zakres regulacji zwłoki czasowej: 5s; 30s; 1min; 3min; 5min; 8min
- Max. obciążenie rezystancyjne: 800 W
- Współczynnik ochrony obudowy: IP20
- Wysokość montażu czujnika: 1,8m do 2,5m
- Grade2: Nie