

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/miniaturowy-czujnik-ruchu-orno-or-cr-211-p-10483.html>



Miniaturowy czujnik ruchu ORNO OR-CR-211

| | |
|----------------------------------|--|
| Numer katalogowy | 5481 |
| Kod producenta | OR-CR-211 |
| Kod EAN | 5901752481534 |
| Napięcie zasilacza | 230 V |
| Współczynnik ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj czujnika ruchu | PIR |
| Zalecane miejsce instalacji | Montaż wewnątrz budynku |
| Kąt wykrywania ruchu | 360 ° |
| Zasięg detekcji czujnika | 6 m |
| Zakres regulacji zwłoki czasowej | 5s; 30s; 1min; 3min; 5min; 8min |
| Max. obciążenie rezystancyjne | 800 W |
| Wysokość montażu czujnika | 1,8m do 2,5m |
| Grade2 | Nie |

Opis produktu

Miniaturowy czujnik ruchu ORNO OR-CR-211

- **zasilanie:** max. obciążenie
- **~230V/50Hz:** 800W
- **czas świecenia:** zasięg czujnika

- Model: OR-CR-211
- Napięcie zasilacza: 230 V
- Rodzaj czujnika ruchu: PIR
- Zalecane miejsce instalacji: Montaż wewnątrz budynku
- Kąt wykrywania ruchu: 360 °
- Zasięg detekcji czujnika: 6 m
- Zakres regulacji zwłoki czasowej: 5s; 30s; 1min; 3min; 5min; 8min
- Max. obciążenie rezystancyjne: 800 W
- Współczynnik ochrony obudowy: IP20
- Wysokość montażu czujnika: 1,8m do 2,5m
- Grade2: Nie