

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/satel-auton-kontr-przejscia-pk-01-p-10507.html>



SATEL AUTON. KONTR. PRZEJŚCIA PK-01

Numer katalogowy	5810
Kod producenta	PK-01
Kod EAN	5905033330054
Napięcie zasilacza	12 V
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Typ weryfikacji	Karta i kod
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Pobór prądu w stanie czuwania	105 mA
Pobór prądu w stanie pracy	125 mA
Max. obciążenie styków przekaźnika	Brak danych
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Pojemność systemu	50 użytkowników
Ilość wyjść przekaźnikowych	Brak danych
Zasięg odczytu RF ID	5 cm
Dostępne tryby pracy	Praca z centralami Integra i w systemach ACCO

Opis produktu

SATEL AUTON. KONTR. PRZEJŚCIA PK-01

- Model: PK-01
- Napięcie zasilacza: 12 V
- Współczynnik ochrony obudowy: Brak danych
- Typ weryfikacji: Karta i kod
- Częstotliwość czytnika : 125 kHz
- Pobór prądu w stanie czuwania: 105 mA
- Pobór prądu w stanie pracy: 125 mA
- Max. obciążenie styków przekaźnika: Brak danych
- Przeznaczenie do drzwi: Wszystkich
- Pojemność systemu: 50 użytkowników
- Ilość wyjść przekaźnikowych: Brak danych
- Zasięg odczytu RF ID: 5 cm
- Dostępne tryby pracy: Praca z centralami Integra i w systemach ACCO