

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/satel-bezprzewodowa-zew-dualna-czujka-ruchu-aod-210-p-7629.html>



SATEL BEZPRZEWODOWA ZEW. DUALNA CZUJKA RUCHU AOD-210

Numer katalogowy	21733
Kod producenta	AOD-210
Kod EAN	5905033336667
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	IIIa
Zalecana wysokość montażu	2,4m
Inne unikalne cechy	wbudowany czujnik temperatury
Dedykowany uchwyt	Bracket C GY
Rodzaj optyki	Fresnel
Funkcja antymaskingu	Nie
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Odporność na zwierzęta	do 20kg
Zasięg czujnika	16 x 16 m
Napięcie zasilania urządzenia	3 V Bateria CR 123 A
Maksymalny pobór prądu	30 mA
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Rodzaj pyroelementu	Podwójny
Rodzaj detekcji	PIR + MW
Zasięg detekcji czujnika	16 m
Zalecane miejsce instalacji	ściana lub sufit
Pobór prądu w stanie gotowości	1 mA
Współczynnik ochrony obudowy	IP54

Opis produktu

SATEL BEZPRZEWODOWA ZEW. DUALNA CZUJKA RUCHU AOD-210

- Model: AOD-210
- Napięcie zasilania urządzenia: 3 V Bateria CR 123 A
- Zalecane miejsce instalacji: ściana lub sufit
- Zasięg detekcji czujnika: 16 m
- Współczynnik ochrony obudowy: IP54
- Rodzaj detekcji: PIR + MW
- Rodzaj pyroelementu: Podwójny
- Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
- Pobór prądu w stanie gotowości: 1 mA
- Maksymalny pobór prądu: 30 mA

-
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: IIIa
 - Zasięg czujnika: 16 x 16 m
 - Odporność na zwierzęta: do 20kg
 - Cyfrowa kompensacja temperatury: Tak
 - Funkcja antymaskingu: Nie
 - Rodzaj optyki: Fresnel
 - Dedykowany uchwyt: Bracket C GY
 - Inne unikalne cechy: wbudowany czujnik temperatury
 - Zalecana wysokość montażu: 2,4m